

Uメイト ST#7601 簡易取扱説明書



製品をお使いになる前に、本書をよく読み正しい使い方を十分ご理解ください。本書はお使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。


U-BOX BTをお買い求めのお客様は別紙も併せてご覧ください。
弊社ウェブサイト(<http://www.tanizawa.co.jp/umet/>)では本書の最新版や、本製品に関するより詳細なマニュアルを公開しています。ダウンロードしてご利用ください。

株式会社 谷沢製作所
Printed in Japan 2015/02

1. 本機の特徴

- Bluetooth® 機能でAndroid® OS搭載のスマートフォンとワイヤレス接続し、映像と音声をシステム側にストリーミング配信します。(Bluetooth Ver2.1以降、Android 4.2以降のスマートフォン推奨)
- 最大8台のUメイトと複数のパソコンをネットワーク接続することで、リアルタイム映像をパソコンで管理しながら通話できます。
- 映像は本体の内蔵メモリに録画できます。ストリーミング配信中でも録画可能です。
- ヘッドセット接続端子にヘッドセットまたはキャップを取り付ければ本体はIPX5相当の防水性能を有し、雨天時でも使用が可能です。
- 温度-10~+50℃、湿度35~85%で使用できます(結露なきこと)。
- カメラは30万画素、水平画角54.5°、垂直画角42.3°、解像度はVGA (640×480)、QVGA (320×240)、QCIF (176×144) から選択できます。
- 映像方式は、ストリーミング配信 (H.264) と静止画像の連続配信 (motion jpeg)から選択できます。
- 各種ヘッドセットをスマートフォンまたはUメイト本体に接続することで音声通信が可能です。
- 取付具を使ってヘルメット、キャップ、三脚等に取り付けることが可能です。
- 本機は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(証明規則)第2条19号「工事設計の認証(認証)を受けた無線局」のため、使用する際に特別な免許や届出の必要がありません。
- Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Google、Androidは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Firefoxは、Mozilla Foundationの商標です。
- VLC Media Playerは、Video LAN orgの商標です。
- CSipSimpleは、Regis Montoyaの商標です。
- WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標または登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、谷沢製作所は許可を受けて使用しています。
- その他、表記されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

2. 各部の名称



【本体構成】 本体、簡易取扱説明書(保証書付き)


本機に充電器、USB ケーブルは付属していません。
当社製「充電器・USB ケーブルセット」ST#7ACA-03U または、スマートフォン用 AC アダプタをご用意ください。

3. お使いになる前に

1 本体の電池充電

本体の電池は出荷時、充電されておりません。本体の電源を入れる前に必ず充電を行ってください。

充電時間は約3時間です(環境条件で多少前後します)。



2 スマートフォンアプリ(2種類)のインストール

右のQRコードをスマートフォンの「バーコードリーダー」で読み取り、表示されるページより「CSipSimple」、「Uアプリ」の順にインストールします。(http://www.umate.jp/app/)

※「提供元不明のアプリ」ダイアログが表示される場合「提供元不明アプリのインストールを許可する」にチェックを入れてください。



3 「CSipSimple」の設定

スマートフォンで「CSipSimple」のアイコンをタップして起動。最初に表示される[簡易設定]を以下のように設定します。

- ・「Androidと統合」にチェックを入れます
- ・「常に使用可」を選択します
- ・「モバイルデータ通信での使用を許可」にチェックを入れます

最後に保存ボタンをクリックし設定完了です。ホーム画面に戻ります。

4 本体とスマートフォンの接続


本体をスマートフォンからワイヤレスで操作できるように、本体とスマートフォンをBluetooth® 接続(ペアリング)します。



⑤ ここをタップして「周辺のすべてのBluetooth機器で検出可能」にします

⑥ Uメイトの電源ボタンを2秒以上押して本体の電源を入れます
約1分後、電源インジケータが赤色/緑色に交互点灯するまで待ちます。


※ 電源を切る際は、電源ボタンを2秒以上押し電源インジケータが緑色で点灯するのを待ちます。



⑦ 「ペア設定リクエスト」が自動的に立ち上がるのを待ちます。


立ち上がるまで絶対に操作をせずお待ちください(数分かかる場合があります)。

⑧ 「ペア設定リクエスト」が立ち上がったらパスコード「0000」を入力しOKを押します



以上で使用前の設定は完了です。

● Uメイト本体のペアリング設定、カスタマイズボタン設定、カメラ解像度設定を消去し工場出荷時状態に戻す場合、電源を入れた状態で音量-ボタン、音量+ボタン、電源ボタンを同時に5秒以上押しします。
電源インジケータが赤色/緑色に交互点灯するまでお待ちください。
(本体内に録画した映像は消去されません)



4. Uアプリの設定

1 Uメイト本体、スマートフォンの電源を入れる

2 「Uアプリ」の起動

スマートフォンで「Uアプリ」のアイコンをタップします。ID/パスワード入力ウィンドウが開きます。



3 Uメイトと接続

IDとパスワードを入力後、右図①をタップ。設定メニューから「ウェブサービス設定を編集」をタップし、サーバURLを入力します。入力後、右図②をタップします。



4 開始

「SIP」「監視ビューア接続」「Uメイト接続」の3項目に②のマークが表示されると③の開始ボタンが表示されますので、開始ボタンをタップします。

②のマークが3項目に表示されない場合「お使いになる前に」を再度ご確認ください。

5 終了

終了する際は、右図④をタップします。「Uアプリを終了します。よろしいですか?」と表示されたら「はい」をタップします。

5. 映像を内蔵メモリに録画

● 映像のコピー、削除、視聴はUSBケーブル(別売)と専用ソフトが必要です。専用ソフトについては当社ホームページ(<http://www.tanizawa.co.jp/umet/support/>)をご覧ください。

- Uメイト本体にヘッドセットを接続すると録画時に音声も記録されます。
- 内蔵メモリにQVGA画質で約24時間録画できます。
- 映像の画質はUアプリから変更できません(初期値: QVGA画質)。
- 内蔵メモリに空きが無い場合、録画はできません。映像データを

1 録画の開始

本体の録画ボタンを押すか、「Uアプリ」の録画ボタンをタップし録画を開始します。録画中10秒毎に「ピコ」音がヘッドセットから聞こえます。内蔵メモリの残量がなくなると「ピピピ」音が10秒間聞こえた後、録画待機状態になります。

2 録画の一時停止

「Uアプリ」の一時停止ボタンをタップして録画を一時停止します。一時停止中も10秒毎に「ピコ」音がヘッドセットから聞こえます。

3 録画の終了

本体の録画ボタン、または「Uアプリ」の録画ボタンをタップして録画を終了します。

6. PCの準備

- Uメイトの映像、音声をPCのブラウザ(Firefox)から視聴するにはPCのセットアップが必要です。

1 Firefoxのダウンロード&インストール

パソコンのブラウザからMozilla Japan(<http://www.mozilla.jp/>)のウェブページにアクセスし、Firefoxのインストーラファイルをダウンロード、実行してください。インストール手順の詳細は上記Mozilla Japanのウェブページをご覧ください。項2は必ずFirefoxをインストール後にお進み下さい。

2 VLC media Playerのダウンロード

ブラウザから、非営利組織VideoLANのホームページ(<http://www.videolan.org/>)にアクセスし「VLCのダウンロード」をクリックします。必ずWindows用32bit版をダウンロードしてください。64bit版では正常に動作しませんのでご注意ください。



3 実行

ダウンロードしたプログラム(右図のアイコン)を実行します。



4 インストール項目の確認



上図・画面①が表示されたら[次へ]をクリックします。

続いて表示される画面②のライセンス契約書を読み、同意の上「次へ」をクリックします。

右図・画面③が表示されたら「Web plugins」、「モジラプラグイン」、「ActiveXプラグイン」にチェックを入れます。




5 インストール

[次へ]を押し、インストールを実行します。

6 VLC media Playerの実行/設定

VLC media Playerを起動。<<ツール>>→<<設定>>をクリックします。



7. Uシリーズ監視ビューアの操作

1 起動

ブラウザから、契約またはセットアップしたサーバにアクセスし「Uシリーズ監視ビューア」(以下、監視ビューア)を起動。「Login ID」「Password」を入力しログインします。

推奨ブラウザ: Firefox® ver.23以降

2 Uメイトの映像や状態の監視

端末一覧より映像上部のUメイト端末名をクリックすると、クリックされたUメイトの撮影している映像を拡大表示できます。



- ①「端末一覧」 ネットワーク内に存在するUメイトの映像とステータスを一覧表示します。カーソルで映像上部の端末名をクリックすることで、1台を選択し拡大表示することができます。
- ②「選択中の端末」 ①で選択した映像を表示します。
- ③「端末情報」 ①で選択したUメイトの情報を表示します。
- ④「ビューア一覧」 ログイン中の他のビューアを一覧表示します。

【監視ビューアからUメイトを呼び出す】

端末一覧から通話する相手のウィンドウにある通話ボタンをクリックします。通話を終了する際は、もう一度通話ボタンをクリックします。パソコンで通話を行うには、パソコンにスピーカ、マイク(別売)を接続します。ブラウザに「マイクを[指定したサーバ]と共有しますか?」と表示された場合、通話で使うマイクを選び「選択し

【Uメイトで呼び出しに応答する】

Uメイトが呼び出されるとスマートフォンのスピーカから呼び出し音が鳴ります。

右図①の通話開始ボタンをタップし通話を開始します。

右図②の通話終了ボタンをタップし通話を終了します。

※ 通話に使用するヘッドセットは別売りです。当社製オプション品「ヘルメット取付型ヘッドセット(スマホ用)JST#7HED-07ST5、「ヘルメット取付型ヘッドセット(Uメイト用)JST#7HED-07STU、「耳掛け型ヘッドセットJST#7HED-09Uをご利用ください。

【Uメイトから監視ビューア/Uメイトを呼び出す】


ログインした「Uメイト」で右図①のアドレス帳ボタンをタップします。

表示されるアドレス帳から呼び出す相手の端末名(右図②)をタップした後、右図③の通話開始ボタンをタップします。



【監視ビューアで呼び出しに応答する】

呼び出されたパソコンのブラウザ下部に以下の表示が出て、スピーカより着信音が鳴ります。



通話に応答するには、「受信」をクリックします。通話を拒否するには、「拒否」をクリックします。

ブラウザに「マイクを[指定したサーバ]と共有しますか?」と表示された場合、通話で使うマイクを選び「選択したデバイスを共有」ボタンをクリックしてください。

3 終了方法

使用後はブラウザ(Firefox)を終了させます。

8. 本体の電池残量

1 Uメイト本体の電池残量確認

電池残量の低下で、残りの駆動時間が30分以下(目安)になるとヘッドセットのスピーカから「ピコ」音がします。そのまま使用を続け、残量が0になると5秒間「ピー」音を発し動作を終了します。



電池残量が低下するとUアプリ画面上の電池表示が赤くなります。

2 充電

本体の電池残量が少なくなったら充電してください。1回のフル充電で3時間以上の動作が可能です(動画配信、双方向通話、本体録画時)。



電池残量が低下するとUシリーズ監視ビューア端末一覧の電池表示が赤くなります。

9. 安全上のご注意

事故を未然に防ぐため、以下の事項を厳守してください。

① Uメイト本体についてのご注意

- 自動車などの運転中は本機を操作しないでください。
- 当社推奨品以外のACアダプタまたはUSBケーブルをご使用の場合、動作保証やサポートはいたしかねます。
- 分解・改造をしないでください。
- 筐体にひび割れ等の破損が発生した場合や内部に水や異物が入った場合は、電源を切り販売店または弊社営業所にお問い合わせください。
- ケーブルを濡れた手で着脱しないでください。
- シャワーなどの流水を長時間かけないでください。
- 温水や筐体を劣化させる薬品等が入った溶液はかけないでください。
- 水中、火中に入れてください。
- USB接続端子に水滴、汚れ、ほこり等がついたまま充電しないでください。
- 本機は国内専用です。国外では使用できませんのでご注意ください。
- 航空機内、病院など無線機の使用が禁止された場所では、本機の電源を切ってください。
- お手入れの際は必ず電源をお切りください。また、アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
- 録画や動画配信により著作権、肖像権を侵害しないよう十分ご注意ください。
- 以下の場所で保管しないでください。
湿気やほこりの多い場所、低温・高温になる場所、幼児の手の届く場所、不安定な場所、機器の落下や転倒の恐れがある場所、振動・衝撃の多い場所

② ACアダプタについてのご注意

※ ACアダプタ(充電器・USBケーブルセットST#7ACA-03U)はオプション品です。

- 当社指定の機器でご使用ください。他の機器では使用しないでください。
- 電源端子をショートしないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 煙、異臭、異音、高熱が発生した場合、速やかに機器の電源を切り販売店または弊社営業所にお問い合わせください。
- 筐体にひび割れ等の破損が発生した場合、機器の電源を切って販売店または弊社営業所にお問い合わせください。
- 防水構造ではありません。ACアダプタを水で濡らしたり、水につけたり、水に濡れた手で触れないでください。
- 水中、火中に入れてください。
- 電源端子に水滴がついたまま使用しないでください。
- 濡れた布にACアダプタの電源端子を触れさせないでください。
- 国内仕様です。国外では使用できませんのでご注意ください。
- お手入れの際は安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。また、アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
- 機器に接続しても電源が入らないときはACアダプタをコンセントから抜き、使用を中止してください。
- 長期間使用しないときはACアダプタをコンセントから抜き、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- 怪我・故障の原因となりますので以下の場所で使用、保管しないでください。
湿気やほこりの多い場所、低温・高温になる場所、幼児の手の届く場所、不安定な場所、機器の落下や転倒の恐れがある場所、振動・衝撃の多い場所

10. 保証・アフターサービス

1. 取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合、保証期間内(お買い上げ年月より1年間)は無償で修理いたします。
2. 保証期間内に無償修理をご依頼される場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所に製品と本保証書をご提示の上、お申し付けください。
3. 次のような場合、保証期間内であっても有償修理となります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合。
 - (2) 保証書に「お買い上げの販売店印、お買い上げ年月」または「工場出荷月印」の記入がない場合。
 - (3) 使用上の誤り、不当な調整・改造により生じた故障の場合。
 - (4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (5) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷の場合。
 - (6) 火災、地震、風水害・落雷・その他の天災地災・異常電圧などによる故障の場合。
 - (7) 他の要因(電波障害・設置場所など)により正常に動作しない場合。
 - (8) 経年による部品の消耗や劣化の場合。
 - (9) 引き取り修理もしくは出張修理の場合。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本機の補修用性能維持部品は製造打ち切り後から5年間保有します。
6. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害に関しては、当社はその責務を負わないものと致します。
7. 保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
8. 修理ご依頼、お問い合わせは弊社営業部までご連絡ください。

11. 廃棄について

本機にはリチウムイオン電池が使用されています。本機の廃棄または電池の交換が必要な場合は、販売店または弊社営業所にお問い合わせください。



株式会社 谷沢製作所・営業部

〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル
TEL 03-3552-5581 受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日除く)
ホームページ <http://www.tanizawa.co.jp>